



MIX531

PRÉAMPLI MIXEUR STÉRÉO

2
ANS

GARANTIE
RETOUR ATELIER

Fonctionnalités

Mixeur analogique d'installation professionnel rackable 19" comprenant:

- 10 entrées vers 2 sorties indépendantes
- Priorité haute accordée à l'entrée Micro 1
- Micro 2 à 10 avec sélecteur de voix et des entrées 5 à 10 alimentation fantôme interne
- Les 10 entrées comportent des sélecteurs filtrants passe-haut, micro et ligne
- Pour les entrées 7 - 10, choix entre entrées micro XLR ou entrées ligne double RCA
- Sorties ligne XLR Canal 1 / Canal 2
- Pour toutes les entrées 1 - 10, le carillon peuvent être réglés pour correspondre aux sorties des canaux 1 ou 2 et 1+2
- Carillons des tonalités 2 / 4 prédéfinis, déclencheur de carillon à distance et déclencheur local sur la face avant par bouton poussoir
- Contrôles des gains de volume en façade sur le carillon, Micro 1, les entrées 2 - 10, canal 1 et canal 2
- Indicateurs de puissance pour les entrées 1 - 10 et mesure de niveaux sur les 2 canaux
- Fonctionne sous C1 110V ou 230V et sous CC 24V

Paramètres techniques	MIX531
Sensibilité et impédance d'entrée	
Micro / Ligne	± 2.45 Mv / 5 K Ω symétrique, ± 245 Mv / 5 K Ω symétrique
Ligne RCA entrant	500 mV / 5 K Ω asymétrique
Niveau et impédance de sortie	
Maître 1, 2	+ 4 dBu / 200 Ω symétrique
REC	0 dBu / 10 K Ω asymétrique
Bande passante	
Moins de	- 1 dB (20 Hz ~ 20 KHz)
Rapport son / bruit	
Micro	Plus de 60 dB
Ligne	Plus de 75 dB
THD	
Micro	Moins de 0.05 %
Ligne	Plus de 0.03 %
Diaphonie	
Micro	Plus de 60 dB
Ligne	Plus de 75 dB
Consommation d'énergie	13 W
Dimensions	484 x 295 x 44 mm
Poids	3.9 kg